



СКИЗЭЛ
системы
безопасности

EAC

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТРЕХЗОННЫЙ
«ГЮРЗА-3К»**

Паспорт

СНЛБ.425118.001-03 ПС

Настоящий паспорт распространяется на извещатель охранный трибоэлектрический трехзонный «Гюрза-ЗК» (далее – извещатель).

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Наименование и обозначение изделия: извещатель охранный трибоэлектрический трехзонный «Гюрза-ЗК» СНЛБ.425118.001-03.

1.1.2 Дата изготовления: _____. Заводской номер _____.

Маркировка извещателя содержит товарный знак предприятия-изготовителя, наименование извещателя, единый знак обращения продукции на рынке стран членов – Таможенного союза, наименование страны изготовителя, штрих-код и цифровой код, включающий: год и месяц изготовления (четыре знака), климатическое исполнение (один знак), заводской номер (шесть знаков), последнюю литеру изменений (один знак), код приемки (один знак).

1.1.3 Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:

АО «НПП «СКИЗЭЛ», 142204, Россия, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, д.10, тел.: 8 (800) 250-59-40, (4967) 76-11-10, 76-21-38, www.skichel.ru, e-mail: info@skichel.ru.

1.1.4 Декларация и сертификат соответствия:

1.1.4.1 ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.41714/21, срок действия с 29.07.2021 г. по 28.07.2026 г., на соответствие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879.

Сертификат соответствия № МВД РФ.03.000847, срок действия с 10 июня 2021 г. по 10 июня 2024 г., выдан органом по сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности ФКУ НПО «СТИС» МВД России, на соответствие требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969.

1.1.4.2 Составные части извещателя (кабельные чувствительные элементы ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL, ТППбэп-10П SKICHEL, пьезоэлектрический сенсор СПВ-1Г с узлом крепления, регулятор чувствительности сенсора РЧС-Т, муфты переходные, устройства оконечные УО-001, муфта соединительная, кабель соединительный РК 50-2-16) сертифицированы в составе извещателя. Сертификат соответствия, указанный в п.1.1.4.1 настоящего паспорта, распространяется на данные составные части.

1.1.5 Назначение: извещатель предназначен для охраны территорий от несанкционированного проникновения через периметровое заграждение, оборудованное в соответствии с проектной документацией, Руководством по эксплуатации и Инструкцией по монтажу на извещатель, следующими методами:

- перелаз без подручных средств;
- перелаз с помощью приставной лестницы с опорой на ограждение;
- нарушения целостности элементов ограждений путем разбора полотна заграждения, формирования прохода методом «выкусывания» или «выпиливания» полотна заграждения, в том числе с отгибанием или без отгибания части полотна на заграждении, независимо от количества «перекусов» или «распилов» элементов полотна заграждения и интервала времени;
- подкопа под заграждением с механическим воздействием на заглубленную часть заграждения;
- разрушения бетонных или кирпичных заграждений (пробой, сверление и т.п.);
- демонтажа чувствительного элемента (ЧЭ) и нарушения его целостности.

1.1.6 Электропитание извещателя осуществляется в диапазоне питающих напряжений от 8 до 28 В от источника бесперебойного питания постоянного тока.

1.1.7 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от минус 55°C до плюс 55°C, относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 40°C, климатическое исполнение извещателя УХЛ1 (по ГОСТ 15150).

1.1.8 Извещатель должен быть заземлен только в одной точке - через лепесток заземления на корпусе блока обработки сигналов.

1.2 Технические данные

1.2.1 Максимальная длина зоны охраны извещателя зависит от типа и конструкции заграждения и способа его оборудования чувствительным элементом и находится в пределах от 120 до 500 м (при оборудовании ЧЭ ТППбэп-10П SKICHEL до 1000 м) при длине чувствительного элемента 500 м (ТППбэп-10П SKICHEL – 1000 м). Максимальная длина чувствительного элемента - 500 м (ТППбэп-10П SKICHEL – 1000 м).

1.2.2 Информативность извещателя обеспечивает три режима для каждой зоны охраны:

- «Охрана» - сопротивление цепи выходного шлейфа не более 30 Ом;
- «Тревога» - сопротивление цепи выходного шлейфа не менее 20 МОм;
- «Неисправность» - сопротивление выходной цепи периодически изменяется в диапазоне от менее 30 Ом до более 20 МОм.

Поциальному каналу информативность извещателя обеспечивает режим «Тревога» при вскрытии крышки БОС.

1.2.3 Извещатель позволяет обеспечить зону обнаружения с любым количеством поворотов линии заграждения на любые углы.

1.2.4 Извещатель по типу выходного информационного сигнала - релейный, по способу передачи информационного сигнала - проводной.

1.2.5 Ток, потребляемый извещателем от источника постоянного тока при выключенных сигнальных светодиодах (в режиме «Охрана») - не более 9 мА.

1.2.6 Ток, потребляемый извещателем от источника постоянного тока при включенных сигнальных светодиодах (в режиме «Тревога»), не более 16 мА.

1.2.7 Извещатель сохраняет работоспособность при токе нагрузки в выходных цепях не превышающем 100 мА и напряжении не более 80 В.

1.2.8 Извещатель обеспечивает требования к электромагнитной совместимости технических средств охранной сигнализации по ГОСТ Р 50009:

- устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии (УК1) 2 степени жесткости по входным портам электропитания постоянного тока и по цепи чувствительного элемента (импульсы напряжением 1 кВ по ГОСТ Р 51317.4.5);

- устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех (УК2) 2 степени жесткости по входным портам электропитания постоянного тока и по цепи чувствительного элемента (импульс напряжением 1 кВ по ГОСТ 30804.4.4);

- устойчивость к влиянию радиочастотного электромагнитного поля (УИ1) 2 степени жесткости (напряженность электромагнитного поля 3 В/м в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц по ГОСТ 30804.4.3);

- устойчивость к воздействию электростатических разрядов (УЭ1) 2 степени жесткости (воздушный разряд напряжением 4 кВ и контактный разряд напряжением 4 кВ по ГОСТ 30804.4.2);

- не создает кондуктивных индустриальных радиопомех по портам электропитания постоянного тока (ЭК1), превышающих нормы для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением;

- не создает излучаемых индустриальных радиопомех (ЭИ1), превышающих нормы для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энерго-потреблением.

1.2.9 Габаритные размеры, мм, не более:

- блок обработки сигналов (БОС)	- 252x165x60;
- муфта переходная (комплект в сборе)	- 150x28x28;
- муфта соединительная (комплект в сборе)	- 160x28x28;
- устройство оконечное УО-001 (комплект в сборе)	- 125x28x28;
- сенсор СПВ-1Г с узлом крепления	- 115x115x45 мм;
- регулятор чувствительности сенсора РЧС-Т	- 125x28x28 мм.

1.2.10 Масса, кг, не более:

- блок обработки сигналов	- 1,2;
- муфта переходная (комплект в сборе)	- 0,1;
- муфта соединительная (комплект в сборе)	- 0,1;
- устройство оконечное УО-001 (комплект в сборе)	- 0,1;
- сенсор СПВ-1Г с узлом крепления	- 500 г;
- регулятор чувствительности сенсора РЧС-Т	- 100 г.

1.2.11 Конструкция обеспечивает степень защиты оболочки IP55 по ГОСТ 14254.

1.2.12 Содержание драгоценных и цветных металлов

1.2.12.1 В извещателе драгоценные металлы не содержатся.

1.2.12.2 Номинальное содержание цветных металлов:

а) БОС (на 1 шт.):

- 1) алюминий – 700 г;
- 2) латунь – 31,5 г;

б) муфта переходная (на 1 шт.):

- 1) медь – 3 г;
- 2) латунь – 8 г;

в) муфта соединительная (на 1 шт.):

- 1) медь – 3 г;
- 2) латунь – 8 г;

г) устройство оконечное УО-001 (на 1 шт.):

1) медь – 3 г;

2) латунь – 8 г;

д) кабель РК 50-2-16:

1) медь – 10 г/м.п.;

е) кабель ТППЭп 10x2x0,32 SKICHEL:

1) алюминий – 5 г/м.п.;

2) медь – 17,18 г/м.п.;

ж) кабель ТППбЭп 10x2x0,32 SKICHEL:

1) алюминий – 5 г/м.п.;

2) медь – 17,18 г/м.п.;

з) сенсор СПВ-1Г с узлом крепления (на 1 шт.):

1) алюминий – 8,1 г;

2) медь – 2,5 г;

3) латунь – 2,5 г.

2 Комплектность

2.1 Комплектность извещателя в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1 – Комплектность извещателя

Обозначение документа	Наименование и обозначение	Коли-чество	Примечание
1	2	3	4
СНЛБ.425118.001-03 СНЛБ.425118.001 ТУ	Извещатель охранный трибоэлектрический трехзонный «Гюрза-3К» в составе:		
СНЛБ.425519.006-03	Блок обработки сигналов трехзонный	1 шт.	
СНЛБ.434412.001	Муфта переходная	3 компл.	
СНЛБ.425641.001	Устройство оконечное УО-001	3 компл.	
ГОСТ 11326.65-79	Кабель РК 50-2-16	15 м	

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3	4
СНЛБ.425118.001-03 ПС	Извещатель охранный трибоэлектрический трехзонный «Гюрза-3К». Паспорт	1 экз.	
СНЛБ.425118.001-03 РЭ	Извещатель охранный трибоэлектрический трехзонный «Гюрза-3К». Руководство по эксплуатации	1 экз.	
СНЛБ.425118.001-03 ИМ	Извещатель охранный трибоэлектрический трехзонный «Гюрза-3К». Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке	1 экз.	

2.2 Кабельные чувствительные элементы ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL и ТППбэп-10П SKICHEL, пьезоэлектрический сенсор СПВ-1Г с узлом крепления, регулятор чувствительности сенсора РЧС-Т, муфта соединительная, проволока вязальная и комплекты монтажных частей (КМЧ-КТ-100) поставляются отдельно.

3 Срок службы и хранения. Гарантии изготовителя

3.1 Назначенный срок службы извещателя составляет 10 лет.

3.2 Назначенный срок хранения извещателя равен назначенному сроку службы при соблюдении условий хранения.

3.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям установленной нормативно-технической документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.4 Гарантийный срок эксплуатации составляет 4 года со дня отгрузки.

3.5 Извещатель, у которого во время гарантийного срока будет обнаружен отказ в работе или любое несоответствие паспортным данным, предприятие-изготовитель заменяет или ремонтирует безвозмездно при наличии паспорта и целостности пломбы предприятия-изготовителя на одном из винтов крепления платы к корпусу БОС (мастика битумная или пластилин скользящий).

ВНИМАНИЕ! Применение кабелей других марок в качестве чувствительного элемента не допускается.

В случае использования в качестве ЧЭ кабелей других марок, гарантийные обязательства на извещатель снимаются.

4 Консервация

4.1 Конструктивное исполнение извещателя не требует консервации.

5 Свидетельство об упаковывании

5.1 Извещатель, заводской номер _____ упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

должность	личная подпись	расшифровка подписи
месяц	20 ____ г. год	

6 Свидетельство о приемке

6.1 Извещатель, заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись	расшифровка подписи
месяц	20 ____ г. год

7 Ремонт

7.1 По вопросам сервисного обслуживания, ремонта, технической поддержки обращаться на предприятие-изготовитель:

АО «НПП «СКИЗЭЛ», 142204, Россия, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, д.10, тел.: 8 (800) 250-59-40, (4967) 76-11-10, 76-21-38, www.skichel.ru, e-mail: info@skichel.ru.

7.2 Все виды ремонта блока обработки сигналов, в пределах назначенного срока службы, осуществляет предприятие-изготовитель.

7.3 По истечении назначенного срока службы БОС извещателя не ремонтируется и подлежит замене.

7.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за корректность функционирования извещателя по окончании назначенного срока службы.

7.5 Гарантийный ремонт извещателя осуществляется в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, целостности пломбы предприятия-изготовителя на плате БОС и наличии паспорта.

7.6 При отказе или неисправности извещателя потребитель составляет акт, уведомляет предприятие-изготовитель и совместно с предприятием-изготовителем принимает решение о необходимости отправки неисправного извещателя предприятию-изготовителю или вызова представителя предприятия-изготовителя.

7.7 Сведения о проведенном ремонте (сведения заносит в паспорт предприятие-изготовитель):

Гарантийный ремонт (ремонт) извещателя, заводской номер

произведен. Гарантийный срок продлен (установлен) на

срок .

Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

20 г.
месяц год

8 Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и инструкцией по монтажу извещателя.

8.2 Эксплуатацию извещателя производить в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

8.3 При вводе извещателя в эксплуатацию необходимо сделать отметку в паспорте:

Извещатель, заводской номер введен в эксплуатацию

_____ 20 ____ г.
месяц _____ год

MIII

личная подпись

расшифровка подписи

8.4 Извещатель в упаковке изготовителя должен храниться на отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах. Температура окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C, относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 25°C.

8.5 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

9 Условия транспортирования

9.1 Извещатель в упаковке изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.) в соответствии с требованиями нормативных документов на правила перевозки грузов, установленными для транспорта данного вида.

10 Сведения об утилизации

10.1 Проведение специальных мероприятий по утилизации извещателя не требуется.

11 Сведения о цене и условиях приобретения извещателя

11.1 Цена и условия приобретения извещателя устанавливаются при заключении договора на поставку.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СКИРНЕВСКИЙ-ЗАРЯДОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА", Место нахождения: 142204, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СЕРПУХОВ, ШОССЕ СЕВЕРНОЕ, 10, ОГРН: 1035008754615, Номер телефона: +7 4967762138, Адрес электронной почты: info@skichel.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СКИРНЕВСКИЙ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ

заявляет, что Извещатели охранные трибоэлектрические «Гюрза» серии «К», модели: «Гюрза-1К», «Гюрза-2К», «Гюрза-3К», «Гюрза-4К»

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СКИРНЕВСКИЙ-ЗАРЯДОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА", Место нахождения: 142204, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СЕРПУХОВ, ШОССЕ СЕВЕРНОЕ, 10,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия «Извещатели охранные трибоэлектрические «Гюрза» серии «К»», номер: СНЛБ.425118.001 ТУ от 16.02.2021

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8531109500

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принятая на основании протокола 62-21/т выдан 29.07.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" RA.RU.21M057; 61-21/т выдан 29.07.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" RA.RU.21M057; 60-21/т выдан 29.07.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" RA.RU.21M057; 59-21/т выдан 29.07.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" RA.RU.21M057; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 50009-2000, Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний, разделы 4 и 5; Условия и сроки хранения: указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации, срок службы указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.07.2026
включительно**

(подпись)

АО НПП
СКИЗЭЛ
г.СЕРПУХОВ

СКИРНЕВСКИЙ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.41714/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.07.2021

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям
к их функциональным свойствам**

№ МВД РФ.03.000847

(номер сертификата)

Дата выдачи: 10 июня 2021 г.

Срок действия: с 10 июня 2021 г. по 10 июня 2024 г.

(для серийно выпускаемых технических средств обеспечения транспортной безопасности)

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что **Извещатели**
охранные трибоэлектрические «Гюрза» серии «К», модели: «Гюрза-1К»,
«Гюрза-2К», «Гюрза-3К», «Гюрза-4К»

(наименование технического средства обеспечения транспортной безопасности,

СНЛБ.425118.001 ТУ

номер партии заводской номер

соответствует пунктам 4 – 6 раздела II.

(номера подпунктов, пунктов)

требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969, на основании протокола испытаний № 1/3826 от 30.04.2021 г. ФГУП НИИР (рег. № RA.RU.21ИР01)

Сертификат соответствия выдан

**Органом по сертификации технических средств
обеспечения транспортной безопасности**

ФКУ ИПО «СТИС» МВД России

(наименование органа по сертификации)

Заявитель Акционерное общество «Научно-производственное предприятие
«Скирневский – зарядовая электроника»

адрес: 142204, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, д.10

(наименование, адрес местонахождения организации-заявителя)

Производитель АО «НПП «СКИЗЭЛ»

(наименование организации-производителя)

Руководитель Органа по сертификации

(должность руководителя (уполномоченного лица)
органа по сертификации)

М.П. от

(подпись)

П.О. Колесников

(инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия зарегистрирован в реестре выданных сертификатов
соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их
функциональным свойствам

№ 000847

(учетный номер бланка)

10 июня 2021 г.

Регистрационный номер 000847